

Python IC7300 アプリ (#2)

IC7300timer

2/28 2021

1. 概要

1) 機能 :

* IC7300 で指定した時間に電源が OFF にできる。

2) ファイル名、version 等 :

① IC7300timer.exe : 実行ファイル 2/28 2021 version : A 8.1MB

② IC7300timer_manual.pdf : 取扱説明書 (このファイル)

3) 作成者 : (C) お爺さんの DXCC 挑戦

4) 注意 :

* 本アプリは個人的趣味で作成されたもので、その正確性・実現性・独自性等を保証するものではありません。結果については一切責任を持ちません。

2. 準備

1) USBport の増加

IC7300 には USB が 1 つしかついていないので、他の USB を使用するソフト (例えば WSJT-X) と同時に使用すると、競合してしまいます。物理的に 1 つの USBport を複数個に増やす便利なソフトがありますので、これをインストールする必要があります。当局は、VSPE (無料版) を採用しています。

2) 必要ファイルの download

① 下記 URL をアクセスしファイルを download。


<http://hamlife.eban72.jp/cqappl/dIC7300timer.zip>

② セキュリティソフトから警告メッセージが出る場合があるが無視してよい。

download ホルダーから desktop にファイルを移動させた方が、後の操作が楽になる。

3. 使用方法

PC の IC7300 用 COMPORT 番号と BAUD レートを入力、電源を切る時間を入れれば、指定時間に IC7300 の電源が OFF できます。(例) COMPORT#:4 BAUD : 19200 電源切る時間 : 09 時 38 分



* COMPORT#の入力 : 1, 2, 3 . . . と入力し、01, 02, 03 とはしない。

* 時間入力 : 時間・分とも 2 桁入力 (例) 9 時 5 分 AM ==> 09:05 (○) 9:05 (X) 9:5 (X)

* 指定時間が来たら安全性を考慮し、5 秒後に IC7300 の電源を OFF にします。

*** End of memo ***